

デコーダプロフィール:

[製品名] NGDCC DF9x2

[概要] Headlight Taillight Decoder

[説明]

[アドレス] 3

CV	説明	値	16進	バイナリ	詳細
CV1	主アドレス	3	0x03	0000 0011	
CV7	製造会社バージョン番号	18	0x12	0001 0010	
CV8	製造会社ID	103	0x67	0110 0111	SNJPN:Nagasue System Design Office
CV17	拡張アドレス	192	0xc0	1100 0000	
CV18	拡張アドレス	0	0x00	0000 0000	
CV19	総括アドレス	0	0x00	0000 0000	
CV29	内部設定#1	6	0x06	0000 0110	bit7=アクセサリ, bit5=2byte, bit4=spdtbl, bit3=ack, bit2=pwr, bit1=FL, bit0=方向
CV33	減光照度設定	64	0x40	0100 0000	
CV34	照度設定	255	0xff	1111 1111	
CV49	Product No	56	0x38	0011 1000	
CV60	DF9x2 Specific Configuration	30	0x1e	0001 1110	bit6=TailOn bit5=Consist, bit4=停止時減光, bit3=1TailAct(F1),=0;室内灯 bit2=1HeadAct(F0),=0;室内灯 bit1=減光(F4)
CV204	Analog Configuration	45	0x2d	0010 1101	(bit7-bit5)=direction threshold bit3=1;アナログ時テール bit2=1;アナログ時ヘッドライト bit0=1;アナログ時室内灯